



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

INNOVI IV-807E

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за приобретение оборудования INNOVI. Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией для уверенности в правильной эксплуатации продукта. Пожалуйста, сохраните данный документ для возможных будущих обращений.



Модель: INNOVI IV-807E

Объектив: 2.8 / 3.6 мм

**Всепогодная влагозащищенная
камера с ИК-подсветкой**

Особенности	5
Указания по безопасной эксплуатации.....	6
Установка	9
Элементы видеокамеры	10
Спецификация модели.....	11
Гарантийный талон.....	12

ИК-камеры IV-807 на данный момент являются самыми тонкими купольными видеокамерами на рынке систем безопасности. Серия является уникальной разработкой, благодаря внешнему виду и техническим решениям. Фокусное расстояние объектива выбрано так, что бы использоваться на различных объектах и осуществлять все требования заказчика. Широкоугольный объектив 2.8/3.6 мм и встроенные ИК-светодиоды с дальностью работы до 10 м позволят получать четкое изображение в любое время дня и ночи.

ОСОБЕННОСТИ

- Автоматическая функция день/ночь
- Встроенная ИК подсветка с дальностью до 10 метров включается автоматически при недостаточной освещённости
- Высокое разрешение 470 ТВ линий обеспечивается CCD матрицей SONY
- Цифровая обработка изображения процессором нового поколения
- Удобное трехмерное крепление позволяет после установки основания поворачивать камеру под любым углом

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Напряжение питания

- Использовать только постоянное напряжение 12В.
- Убедитесь в том, что соединительные провода (разъемы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.

2. Условия эксплуатации


- Не располагайте камеру в местах попадания в объектив прямых солнечных лучей или других источников яркого света. В противном случае это может привести к повреждению камеры, в независимости от того используется она или нет.
- Не устанавливайте камеру в местах:
 - температура которых опускается ниже -10°C и/или поднимается выше $+50^{\circ}\text{C}$

- с влажностью и уровнем загрязнения выше 95%
- повышенного испарения и парообразования
- усиленной вибрации
- При установке камеры в непосредственной близости от источников мощных электромагнитных полей (например радиотелефон) видео сигнал может быть искажен помехами.
- При монтаже шнура электропитания и выходов следует оставить достаточное пространство для легкого доступа при дальнейшем обслуживании устройства.

3. Эксплуатация

- Предотвращайте механические повреждения камеры.
- Несоответствующие условия хранения и эксплуатации камеры могут привести к повреждению оборудования.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



УСТАНОВКА

1. Нажмите кнопку в основании камеры и отделите корпус от основания.



2. Полностью снимите корпус сдвинув его вперед.



3. С помощью шурупов закрепите основание камеры в требуемом месте - на потолке или на стене.



4. После закрепления основания можно отрегулировать угол обзора камеры поворачивая её в трехмерном креплении.




5. Максимальный угол поворота
- по горизонтали 35°
- по вертикали 90°



ЭЛЕМЕНТЫ ВИДЕОКАМЕРЫ

1. Прозрачный Купол
2. Объектив
3. Кабель Питания
4. Кабель Видеосигнала
5. ИК светодиоды



СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ

Модель	IV-807E
Матрица	SONY 1/3" CCD
Разрешение, ТВЛ	470
Чувствительность	0,1 люкс
TV система	PAL
Система синхронизации	Внутренняя
Электронный затвор, диапазон, с	1/50 - 1/12 000
Встроенное меню	нет
Баланс белого	Автоматический / 2200°–10000°K
Контроль усиления	Автоматический
Компенсация. заднего света	Автоматическая
Гамма-коррекция	0,45
Соотношение сигнал/шум	> 50 дБ
Видеовыход	Композитный 1.0 В p-p 75 Ом
Объектив	2.8 или 3.6 мм
Угол обзора по диагонали	102° или 84°
Дальность и угол ИК	10 м 60°
Рабочая температура	-10 °C ~ +50 °C
Энергопотребление	DC 12 В ±3 В макс. 100 мА
Размеры	100 x 39 мм
Вес	100 г

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: INNOVI IV-807E

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку изделия INNOVI и надеемся, что оно Вам понравится.

В случае если Ваше изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к дилеру, у которого Вы приобретали данное изделие. Во избежание излишних неудобств мы предлагаем Вам, прежде чем начать эксплуатацию и обращаться по вопросам неисправности оборудования, внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

ВАША ГАРАНТИЯ

На основании этой гарантии INNOVI гарантирует отсутствие в изделии дефектов в материалах и работе в течение трех лет, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне.

Если в течение этого гарантийного срока в изделии обнаружатся дефекты (существовавшие в момент первоначальной покупки) в материалах или работе, INNOVI в области действия настоящей гарантии бесплатно отремонтирует или заменит изделие или его дефектные

детали на приведенных ниже условиях. INNOVI может заменить дефектные изделия или их детали новыми или восстановленными изделиями или деталями. Все замененные изделия и детали становятся собственностью INNOVI.

Условия гарантийного обслуживания

1. Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлению потребителем четко и правильно заполненного гарантийного талона вместе с дефектным изделием до окончания гарантийного срока. INNOVI может потребовать от потребителя предъявления дополнительных доказательств факта покупки изделия для подтверждения сведений, указанных в гарантийном талоне. INNOVI может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если гарантийный талон заполнен не полностью или неразборчиво или содержит сведения, не соответствующие действительности. Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным или неразборчивым серийным номером, поврежденной или отсутствующей голограммой, а также на изделия с обрезанными штатными разъемами.

2. Во избежание повреждения, потери или удаления данных с носителей информации просим Вас извлекать такие устройства перед передачей изделия для гарантийного обслуживания.

3. Настоящая гарантия не распространяется на риски, связанные с транспортировкой Вашего изделия до и от INNOVI.

4. Настоящая гарантия не распространяется на следующее:

4.1) периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом;

4.2) расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия, например, элементы питания;

4.3) повреждения или модификации в результате:

а) неправильной эксплуатации, включая:

- обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение жидкокристаллических дисплеев;

- установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством изготовителя по эксплуатации или обслуживанию;

- обслуживание изделия не в соответствии с руководством изготовителя по эксплуатации и обслуживанию;

- установку или использование изделия не в соответствии с техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в стране установки или использования;

- б) использования программного обеспечения не входящего в комплект поставки изделия или неправильной установки программного обеспечения;
- в) состояния или дефектов системы или ее элементов, с которой или в составе которой использовалось настоящее изделие, за исключением других изделий марки INNOVI, предназначенных для использования с этим изделием;
- г) использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям изготовителя изделия;
- д) ремонта или попытки ремонта, произведенных лицами или организациями, не являющимися INNOVI;
- е) регулировки или переделки изделия без предварительного письменного согласия INNOVI;
- ж) небрежного обращения;
- з) несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.

5. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.

Исключения и ограничения

Единственным обязательством INNOVI по настоящей гарантии является ремонт или замена изделий, по усмотрению INNOVI, на которые распространяются условия настоящей гарантии. INNOVI не несет ответственности за любой ущерб и убытки, связанные с изделиями и услугами, включая экономические и нематериальные потери; средства, уплаченные при покупке изделия, потери, прибыли, доходов, данных, использование изделия или других связанных с ним изделий, косвенные, случайные или вытекающие как следствие потери или убытки.

Адреса Сервисных центров

WWW.INNOVI.RU

Единый номер Сервисного центра

8-800-555-0520



IV-807E

Россия **8-800-555-0520**
(звонок бесплатный)

www.novicom.ru